

Ni-Resist или SILVER XL®

Серия 4001и 4101с мотором постоянного тока 12 вольт, с 4 роликами



- **Вес:** 7,3 кг – 8,2 кг
- **Стандарт** – супер ролики и уплотнение вайтон
- **В каждой упаковке** поставляется зажимная муфта и стопорный кронштейн
- **Ротор:** Ni-Resist (N) или Silvercast (XL)

Примечание: Все модели укомплектованы корпусом Ni-Resist или SILVER XL®

Информация для заказа

Номер модели	Макс. Л/мин	Макс. Бар	Макс. Об./мин.	Вал
4001N-EH	39	2,0	1900	1/2 дюйма Полый вал (12,7 мм)
4001N-E2H	37	3,4	1600	
4001XL-EH	39	2,0	1900	
4001XL-E2H	37	3,4	1600	
4101N-EH	28	3,4	1900	
4101N-E2H	22	6,2	1600	
4101XL-EH	28	3,4	1900	
4101XL-E2H	22	6,2	1600	

Тефлоновые ролики - Добавьте суффикс "Т2" - (например: 4001N-EHT2).

Полипропиленовые ролики - Добавьте суффикс "Т3" - (например: 4001N-EHT3).

Уплотнения из бутадиенакрилонитрильного каучука - Добавьте суффикс "М" - (например: 4001N- EHM).

Серия 4101-ЕН и 4101-Е2Н	Модели 4101N-EH & 4101XL-EH				Модели 4101N-E2H & 4101XL-E2H		
	Вольт	Бар	Ампер	Л/мин	Бар	Ампер	Л/мин
	12,0 (Аккумулятор) Двигатель: Выкл.	0	10,0	23,8	0	—	—
		,3	11,3	22,7	,7	8,4	20,0
		,7	12,5	22,0	1,4	11,8	18,2
		1,0	13,7	21,2	2,1	13,7	17,6
		1,4	15,1	20,4	2,8	16,4	16,7
		1,7	16,7	19,7	3,4	19,6	15,3
		2,1	18,6	18,9	4,1	22,8	13,8
		2,4	20,3	18,2	4,8	25,8	12,1
		2,8	22,3	17,4	5,5	28,9	11,4
		3,1	24,1	16,7	6,2	31,5	10,4
		3,4	25,7	15,9	6,9	34,2	9,84
	13,5 (генератор) Двигатель: Вкл.	0	10,4	28,4	0	—	—
		,3	11,7	26,5	,7	9,1	22,3
		,7	13,0	25,0	1,4	11,2	21,2
		1,0	14,2	24,2	2,1	13,9	19,9
		1,4	15,8	23,5	2,8	16,9	18,9
		1,7	17,4	22,7	3,4	19,5	17,8
		2,1	19,6	22,0	4,1	22,7	16,5
		2,4	20,9	21,2	4,8	25,7	15,1
		2,8	22,5	20,4	5,5	29,2	13,6
		3,1	24,3	19,7	6,2	31,9	12,9
		3,4	26,1	18,9	6,9	34,8	12,1

Серия 4001-ЕН и 4001-Е2Н	Модели 4001N-EH & 4001XL-EH				Модели 4001N-E2H & 4001XL-E2H		
	Вольт	Бар	Ампер	Л/мин	Бар	Ампер	Л/мин
	12,0 (Аккумулятор) Двигатель: Выкл.	0	12,6	34,1	,7	13,9	31,8
		,3	14,1	31,4	1,4	18,0	29,9
		,7	15,2	30,7	2,1	22,2	27,3
		1,0	17,3	29,5	2,4	25,0	26,1
		1,4	19,7	27,3	2,8	27,0	24,6
		1,7	22,1	25,4	3,5	31,6	22,3
		2,1	24,8	23,5	4,1	36,2	20,4
		0	13,4	39,4	,7	14,4	37,5
	13,5 (генератор) Двигатель: Вкл.	,3	14,8	37,5	1,4	18,3	34,4
		,7	16,2	35,6	2,1	22,3	32,2
		1,0	18,2	33,7	2,4	24,5	31,4
		1,4	20,5	32,2	2,8	27,0	30,3
		1,7	22,5	31,0	3,5	31,0	27,6
		2,1	24,9	29,1	4,1	36,1	25,7